

راهنمای تنظیم سریع دزدگیر هوشمند مکسرون - پنل صنعتی

192.168.001.200	آی پی پیش فرض (لطفا در اولین فرصت تغییر دهید)
012345	رمز پیش فرض ورود به وب (لطفا در اولین فرصت تغییر دهید)
012345	رمز پیش فرض مدیر (لطفا در اولین فرصت تغییر دهید)
1234	رمز پیش فرض کاربر (لطفا در اولین فرصت تغییر دهید)
012345*0###	تغییر رمز مدیر
012345*0##3#	تغییر رمز کاربر
012345*0#2## 1> Disable, 2> Enable#	تنظیم DHCP
012345*0#2#2#	تنظیم آی پی
012345*0#2#3#	تنظیم Gateway
012345*0#2#4#	تنظیم Sub net
012345*0#2#5#	تنظیم سرور DNS
012345*0#4##	تنظیم شماره تلفن اول
012345*0#4#2#	تنظیم شماره تلفن دوم
012345*0#4#3#	تنظیم شماره تلفن سوم
012345*0#4#4#	تنظیم شماره تلفن چهارم
012345*0#4#5#	تنظیم تعداد دفعات شماره گیری
012345*0#5##	تنظیم تاریخ و ساعت
012345*0#5#2#	تنظیم زمان تاخیر ورود (ثانیه)
012345*0#5#3#	تنظیم زمان تاخیر خروج (ثانیه)
012345*0#5#4#	تنظیم مدت زمان آژیر (ثانیه)
012345*0#5#5#1>Disable,2>Enable#	تنظیم فعالسازی اجباری
012345*0#5#6#1>Mute,2>Sound#	تنظیم فعالسازی آژیر زون اضطراری
012345*0#5#7#	تنظیم زمان گزارش دادن قطعی برق دستگاه
012345*0#5#8#1>Disable,2>Enable#	تنظیم هشدار باز بودن درب
012345*0#5#9#	تنظیم بررسی ارتباط با حسگر
012345*0#6###	افزودن ریموت جدید (از 1 تا 8)
012345*0#6##3#	حذف ریموت (از 1 تا 8)
012345*0#6#2##	افزودن حسگر (از 1 تا 32)
012345*0#6#2#3#	حذف حسگر (از 1 تا 32)
012345*0#6#3##	افزودن آژیر بی سیم (از 1 تا 4)
012345*0#6#3#2#	حذف آژیر بی سیم (از 1 تا 4)
012345*0#6#4###	افزودن کلید برق (از 1 تا 32)
012345*0#6#4#2#	حذف آژیر (از 1 تا 32)
012345*0#7###	تنظیم نوع زون (از 1 تا 128)
012345*0#7#2##	تنظیم آژیر زون (از 1 تا 128)
012345*0#8###	فعال کردن رمز برای هر منطقه
012345*0#8#2##	فعال کردن صفحه کلید برای هر منطقه
012345*0#8#3##	فعال کردن ریموت برای هر منطقه
012345*0#8#4##	فعال کردن زون برای هر منطقه
012345*0#8#5##	فعال کردن تلفن برای هر منطقه

کنترل دستگاه مرکزی با استفاده از SMS

#PASSWORD:1234# ARMED AREA X (X=1~4)	فعال
#PASSWORD:1234# DISARM AREA X (X=1~4)	غیر فعال
#PASSWORD:1234# STAY AREA X (X=1~4)	فعال در خانه

کنترل دستگاه مرکزی با استفاده از تماس

پس از شماره گیری شماره تلفن سیمی یا سیم کارت دستگاه، صدای ضبط شده پخش می شود. لطفا رمز کاربر را وارد کنید. سپس با استفاده از کدهای زیر می توانید پنل دزدگیر را کنترل نمایید.

کلید 1	فعال کردن منطقه
کلید 2	غیر فعال کردن منطقه
کلید 3	فعال کردن وضعیت در خانه منطقه
کلید 4	بررسی وضعیت منطقه
کلید 0	قطع ارتباط با دستگاه