



## پنل دزدگیر هوشمند مکسرون (صنعتی)

- قابلیت اتصال ۸ صفحه کلید سیمی
- پشتیبانی از ۴ پارتیشن
- نرم افزار تحت وب و کاملاً فارسی
- ثبت ۴ شماره تلفن تماس
- ۳۲ زون بی سیم و ۸ زون سیمی
- قابلیت افزایش ۸۸ زون از طریق ماژول (۸+۸۸=۹۶)
- زون آتش (تمام ۴۰ زون می تواند زون آتش باشد)
- زون پیرامونی، زون ۲۴ ساعته، زون تاخیری و ...
- قابلیت اتصال به ۴ آژیر بی سیم دو طرفه
- قابلیت اتصال به ۸ ریموت و یا ۸ صفحه کلید بی سیم
- قابلیت اتصال به ۱۰ کلید سه پل (۳۰ لاین)
- قابلیت استفاده از سیم کارت و اینترنت سیم کارت
- قابلیت اتصال به تلفن شهری
- قابلیت برنامه ریزی چهار PGM به صورت جداگانه
- **قابلیت استفاده از نرم افزار جامع مدیریت پنل ها (CMS)**
- تنظیم مدت زمان آژیر و تنظیم تاخیر ورود و خروج
- نامگذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی و انگلیسی)
- قابلیت تنظیم حسگرهای بی سیم روی زون های مختلف
- قابلیت نمایش ساعت و تاریخ روی صفحه کلید
- **مدیریت پکیج دزدگیر، از طریق اپلیکیشن اندروید و IOS**
- کنترل دستگاه از طریق خط ثابت تلفن / پیامک / اپلیکیشن موبایل / نرم افزار تحت وب
- قابلیت گزارش گیری و رویت رویدادهای سیستم از طریق اپلیکیشن موبایل / نرم افزار تحت وب / صفحه لمسی
- امکان افزودن تجهیزات جانبی از قبیل حسگر نشت دود، نشت گاز، نشت آب و کلید برق و ...
- **امکان حذف و اضافه کردن هر ریموت به صورت مجزا از طریق اپلیکیشن، نرم افزار تحت وب و صفحه لمسی**

- فعال سازی حالت اضطراری از طریق صفحه لمسی و ریموت
- دفترچه راهنما فارسی

مشخصات فنی:	
زون:	۳۲ زون بی سیم / ۸ زون سیمی / ۸۸ باس زون
فرکانس:	۴۳۳ مگا هرتز
نوع گزارش:	پیامک / تماس تلفنی / اپلیکیشن / صفحه وب
تعداد تماس های تلفنی:	۴ تماس
رویداد:	۸۰۰ رویداد
منبع تغذیه:	۲۲۰ ولت از طریق آداپتور داخلی
شبکه:	LAN
روش های کنترل از راه دور:	پیامک / اپلیکیشن / تماس تلفنی / نرم افزار تحت وب
روش ارتقاء:	صفحه وب
باتری بک آپ:	۱۲ ولت / ۷ آمپر
مدت زمان پشتیبانی باتری داخلی:	۱۶ ساعت
تعداد ریموت قابل تعریف:	۱۶ عدد
تجهیزات جانبی:	دوربین / حسگر دود / حسگر نشت گاز / حسگر نشت آب / کلید روشنایی / انواع حسگر های حرکتی / کلید درخواست کمک