

چشمی پرده ای - بی سیم



- مجهز به تکنولوژی PIR / برای تشخیص حرکت
- قابلیت تشخیص جهت حرکت
- پروتکل ارتباطی رادیویی RF433
- پایداری عملکرد و همچنین اطمینان بالایی در برابر هشدارهای ناخواسته
- وضعیت تست خودکار
- مجهز به نشان دهنده وضعیت باتری بر روی نرم افزار
- حسگر تشخیص خرابکاری
- دارای بیم باریک مناسب برای نصب پشت پنجره

مشخصات فنی:	
محدوده قابل تشخیص	6 متر، زاویه 20 درجه @ دمای 25 درجه
حداکثر فاصله ارتباط با دستگاه اصلی	حدود 80 متر (در فضای آزاد بدون مانع)
منبع تغذیه	3 ولت
باتری	دو عدد باتری قلمی AA
جریان مصرفی در حالت عادی	کمتر از 9 میکرو آمپر
جریان مصرفی در حالت هشدار	کمتر از 20 میلی آمپر
فرکانس ارتباطی	433 مگا هرتز
نمایشگر هشدار	LED آبی و قرمز
ابعاد (اندازه)	40*50*90 میلی متر

لطفا قبل از نصب دفترچه راهنمای داخل جعبه را به دقت مطالعه بفرمایید.